

Alimentation Stabilisée		Valeur	Volt/Puiss.	Tol/Type	
1	B1	600V	1A		
1	B2	40V	1,5A		
2	C1,C2	220µF	350V	Radial	10 mm
1	C3	100nF	630V	Radial	15 mm
3	C4,C5,C6	470nF	630V	Radial	27,5 mm
1	C7	1nF	630V	Radial	10 mm
1	C8	82µF	500V	Radial	10 mm
1	C9	10nF	630V	Radial	10 mm
1	C10	100nF	100V	Radial	5 mm
1	C11	1000µF	50V	Radial	7,5 mm
2	C12, C13	1µF	50V	Radial	5 mm
1	C14	100µF	35V	Radial	5 mm
1	C15	47µF	63V	Radial	2,5 mm
1	C16	10nF	100V	Radial	5 mm
1	C17	10µF	100V	Radial	5 mm
5	D1,D2,D3,D5,D7	1N4007			
3	D4,D6,D10	Led			
2	D8,D9	1N4148			
1	FS1	2A		Lent (T)	
1	FS2	1A		Lent (T)	
1	FS3	500mA		Rapide (F)	
1	IC1	7824			
1	IC2	741			
1	K1	Finder	24Vdc		
1	K2	Crydom		D2410	
1	Q1	2N5401			
1	Q2	2SK1120			
4	R1,R2,R10,R11	470kΩ	0,5W	1%	MF
2	R3,R4	100kΩ	2W	5%	MO
2	R5,R17	10kΩ	0,5W	1%	MF
2	R6,R7	220kΩ	0,5W	1%	MF
1	R8 (Voir texte)	47kΩ	0,5W	1%	MF
1	R9	10MΩ	0,5W	1%	MF
1	R12	150kΩ	0,5W	1%	MF
1	R13	2,2kΩ	50W	5%	Alu
1	R14	Liaison: masse carte - masse socle secteur			
1	R15	100Ω	0,5W	1%	MF
3	R16,R18,R19	100kΩ	0,5W	1%	MF
2	R20,R24	4,7kΩ	0,5W	1%	MF
1	R21	220Ω	50W	5%	Alu
2	R22,R23 (sur transfo)	1kΩ	0,5W	1%	MF
1	S1	Thermique	75 °C		
1	T1	2x15V	5VA		
1	T2 (Voir texte)	12,6V/430V	2,5A/0,6A		
2	Z1,Z2	5,6V	400mW	5%	
1	Z3	130V	1,5W	5%	
15	Cosse Faston "Blade"				
15	Soulier Faston				
16	Picot + Cosse 1,3mm				

Alimentation Stabilisée - Composants autres		
1	K1 Relais Finder 24V - 3 circuits	
1	K1 Socle Finder	
1	K2 Relais Statique Crydom D2410	
1	T2 Transformateur 12,6V-2,5A / 430V-500mA	
2	Profilé U 10x10x198mm	
2	Profilé L 20x10x2x198mm	
1	R13 2,2k Ω 50W	
1	R21 220 Ω 50W	
1	Boîtier 203x280x132mm	
1	Isolant TO3P	
1	Isolant TO220	
1	Socle Touchproof à 8 contacts	
1	Radiateur Q2 - 1°C/W - 120x100x50mm	
1	Socle Secteur 6A	
3	Socle Fusible 32 mm	
1	Switch Thermique 75°C	
4	Entretoises M3 10 mm F-F	
3	Raccord LED	