

P28A - Amplificateur PP 7591A - 2 x 24 W

Amplificateur					
2	C1,C2	100 nF	100 V	Radial	5 mm
2	C3,C4	100 nF	400 V	Radial	15 mm
	C5,C6	Supprimé			
4	C7,C8,C11,C12	2,2 μ F	50 V	Radial	5 mm
2	C13,C14	1 nF	100 V	Radial	5 mm
2	C15,C16	100 pF	100 V	Radial	5 mm
4	C17,C18,C19,C20	100 nF	250 V	Radial	10 mm
2	C29,C30	4,7 μ F	50 V	Radial	5 mm
1	C60	1 μ F	50 V	Radial	5 mm
2	C61,C62	220 nF	400 V	Radial	15 mm
1	C63	22 μ F	100 V	Radial	5 mm
2	D1,D2	BAT42,1N6263			
6	P1,P2,P3,P4,P5,P6	100 k Ω	10 T	Vertical	
1	P60	100 k Ω	Log	Vertical	
	R1,R2,R3,R4	Supprimé			
4	R5,R6,R7,R8	1 M Ω	1/2 W	5%	
8	R9,R10,R11,R12,R39,R40,R41,R42	10 k Ω	1/2 W	5%	
6	R13,R14,R19,R20,R25,R26	47 k Ω	1/2 W	5%	
4	R15,R16,R51,R52	100 Ω	1/2 W	5%	
4	R17,R18,R21,R22	220 k Ω	1 W	5%	
2	R23,R24	1,5 k Ω	1/2 W	5%	
4	R27,R28,R29,R30	100 k Ω	1/2 W	5%	
4	R31,R32,R33,R34	47 k Ω	2 W	5%	
4	R35,R36,R37,R38	220 k Ω	1/2 W	5%	
4	R43,R44,R45,R46	47 Ω	2 W	5%	
2	R53,R54	A définir			
1	R60	1 M Ω	1 W	5%	
1	R61	120 k Ω	1/2 W	5%	
2	V1,V2	12AX7			
2	V3,V4	12AU7			
2	V5,V6 - V7,V8	7591A	Pair		
4	Support Noval				
1	Socle RCA Stéréo				
27	Picot + Cosse 1,3mm				
5	Point test				
Alimentation					
1	B80	600 V	1,5 A	Radial	5-5-5
1	C79	47 μ F	500 V	Radial	10 mm
1	C80	82 μ F	500 V	Radial	10 mm
1	C81	220 nF	630 V	Radial	22,5 mm
2	C82,C89	470 nF	400 V	Radial	22,5 mm
1	C83	10 μ F	400 V	Radial	5 mm
	C84	Supprimé			
1	C85	22 μ F	400 V	Radial	5 mm
1	C86	10 nF	630 V	Radial	10 mm

2	C87,C88	22 μ F	100 V	Radial	5 mm
1	C90	10 nF	660 Vac	Radial	15 mm
1	D80	5,1 V	400 mW		
1	D81	5,6 V	400 mW		
	D82	Supprimé			
4	D83,D84,D85,D86	1N4007			
1	F1	1,6 A		Lent	
1	F2	63 mA		Rapide	
1	F81	250 mA		Lent	
1	P80	100 k Ω	10 T	Vertical	
1	Q80	MPSA92			
1	Q81	BUZ80			
1	R80	220 k Ω	2 W	5%	
2	R81,R82	150 k Ω	1 W	5%	
1	R83	10 k Ω	1/2 W	1%	
1	R84	1 M Ω	1 W	5%	
1	R85	3,3 k Ω	2 W	5%	
1	R86	470 k Ω	1 W	5%	
1	R87	100 k Ω	1/2 W	5%	
2	Porte fusible CI				
1	Intercalaire Q81				
	Divers - Hors circuit imprimé				
1	TR1 Alimentation - Hammond 372JX				
2	TR1,TR2 - Hammond 1650H				
1	Choke 2,6H / 300 mA - Hammond 193K				
1	Chassis 305x203x76mm - Hammond 1441-24BK3				
	<i>Capot 305x203x130mm - Hammond 1451-22BK3</i>				
1	Grille 305x203mm				
1	Face avant Schaeffer				
1	Profilé plat alu 70x25x2mm (Q81)				
4	Pied 20 mm				
1	D3: 1N4148 (sur Vu-mètre)				
1	R1 : 470 Ω / 1/2 W / 5% (sur Vu-mètre)				
2	VU-mètres: Selectronic Ref. 0825				
4	Support tube octal ceramique pour châssis				
4	Entretoise 25mm F-F/ M3 (carte de base)				
12	Entretoise 4 x 10 mm - (=écrou M6)				
1	Barette à cosse - 3 contacts libres				
1	Porte fusible châssis F1 (20 mm)				
2	S1,S2 - Interrupteur DPDT - Big one				
2	Bornier HP				
1	Socle 230V/6A pour châssis				
1	Manchon 6mm (P60)				
1	Allonge d'axe (163mm)				
1	Passage d'axe				
1	Cadran gradué 0-100				
1	Bouton 6mm				
2	Lp1,Lp2 - Voyant Néon				